





カスタマイズ設定

電卓やメモ等の機能へのショートカットを、やに割り当てることができます。割り当てた機能は、待受け画面で、やを押すと起動します。

1 かを長押しする

2 長押ししたキーに割り当てたい機能を選択し、エンターキー(設定)を押す



割り当てることができる機能は次のとおりです。

- 電卓
- 割り勘電卓
- おごり割電卓
- メモ帳
- アラーム
- カレンダー
- タイマー
- 赤外線通信
- 留守電再生
- 留守電起動
- 電波OFF
- 音声着信音量設定

補足

お買い上げ時の設定は

「音声着信音量設定」に設定されています。

ソフトウェアの更新

本電話機にインストールされているソフトウェアを、PHS回線を通じた無線通信で更新できます。パソコン等に接続する必要はありません。

ソフトウェアを更新する

ソフトウェアの更新を実行します。

1 エンターキーを押して、 (機能設定)を選択しエンターキー(選択)を押す

2 「9 ソフトウェア更新」を選択してエンターキー(選択)を押す

3 「1 更新開始」を選択してエンターキー(選択)を押し、「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す


4 ソフトウェア更新が終了すると、自動的に再起動する

注意

- 電池残量が50%以下の場合は、「電池残量が不足しているためソフトウェア更新できません。充電後に再実行してください」とメッセージが表示されます。
- オンラインサインアップを済ませていない場合は、「オンラインサインアップが必要です。接続しますか？」(→P.131)と表示されます。
- 更新する必要がない場合は、「お使いのソフトウェアは最新版です。このままご利用ください。」と表示されます。


自動更新設定をする

自動更新設定をすると、1ヶ月に1度程度更新ファイルの有無を自動確認するようになります。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) を選択しエンターキー (選択) を押す
- 2 「9 ソフトウェア更新」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 3 「2 自動更新設定」を選択してエンターキー (選択) を押し、「1 自動更新する」を選択してエンターキー (設定) を押す

ソフトウェア更新時の接続先を設定する

ソフトウェア更新時に接続するサイトを設定できます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) を選択しエンターキー (選択) を押す
- 2 「9 ソフトウェア更新」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 3 「3 接続先URL設定」を選択してエンターキー (選択) を押し、「1 編集」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 4 接続先のURLを入力してエンターキー (確定) を押す

補 足

- 設定リセットすると
お買い上げ時の初期状態に戻せます。
- お買い上げ時の設定は
<http://wx.mc.sii.co.jp/cgi-bin/diff/>

パソコンの利用

Micro USBケーブルでパソコンと接続すると、データ通信やPCユーティリティを利用してアドレス帳・画像・音楽データのやり取り、また本電話機の充電等ができます。

データ通信を利用する

「Micro USB ケーブルを使用して接続する (P.78)」をご覧ください。

PCユーティリティを利用する

PCユーティリティを利用してアドレス帳・画像・音楽データを本電話機へ保存したり、また本電話機内のデータをPCへ保存することができます。

PCユーティリティは下記の弊社サイトよりダウンロードしてください。

ダウンロードページ

<http://www.sii.co.jp/wx/download/index.html>

- 1 本電話機のMicro USB端子にMicro USBケーブルを接続する
- 2 パソコンのUSBポートに、Micro USBケーブルを接続する
- 3 本電話機にUSBの接続モード選択画面が表示されるので、「2 PCユーティリティ」を選択しエンターキー (選択) を押す

補 足

PCユーティリティの操作方法は、PCユーティリティのヘルプをご覧ください。

パソコンと接続して充電する

- 1** 本電話機のMicro USB端子にMicro USBケーブルを接続する
- 2** パソコンのUSBポートに、Micro USBケーブルを接続する
- 3** 本電話機にUSBの接続モード選択画面が表示されるので、「3 充電のみ」を選択しエンターキー（選択）を押す

補 足

「1 3G ネットワーク接続」、「2 PC ユーティリティ」を選択しても、充電は行われず。

注 意

本電話機とパソコンをMicro USBケーブルで接続しても充電できない場合は、パソコンのメーカー、または販売店までお問い合わせください。