# Netwiser SX-3990 NutanixAHV用 インストール手順

第1版 2024年7月

## 1.イメージのアップロード



#### 💝 🔺 🕦 🛛 🕣 🗸 Q ? 🗸 💠 Unnamed Image Configuration ? 設定 仮想ディスクの作成に使用するイメージを管理します。 全般 ÷ イメージをアップロード **CVM**の設定 注釈 イメージ設定 名前 タイプ 状態 サイズ クラスタ拡張 nutnix test DISK ACTIV 8 GiB F Е クラスタ詳細 × ソフトウェアアップグレード リモート サポート 再起動 セットアップ Citrix クラウドに接続 Prism Central登録 Pulse ラックの設定

Ng Unnamed 設定	✓   ♥ ♣ ①	○ ① ×	<b>Q ? ~ 🌣</b> 🛛 admin <b>~</b>
設定		Create Image	?
全般	^	Name netwiser-080420.qcow2 任意な名前を入力	
イメージ設定		Annotation	
クラスタ拡張 クラスタ詳細		Image Type	
ソフトウェアアップグレード		Storage Container	
リモートリホート		SelfServiceContainer ~	
		O From URL	
セットアップ Citrix クラウドに接続		● Upload a file ② 参照 ファイルが選択されていません。	
Prism Central登録		< 戻る キャンセル 保存	
Pulse ラックの設定			
	~		

🥶 วรามดราววีน-หั	× -
← → ✓ ↑ _ ≪ デスクトップ > netwiser-080420.qcow2 ✓ ♂	lqcow2の検索 ク
整理 ▼ 新しいフォルダー	
	種類 Q ? ✓ ✿
■ ピクチャ オ inetwiser-080420.qcow2 2024/05/28 8:33	QCOW2 ファイル
Assets	?
netwiser-080420	「ア担併されているファイルを留下」て
L muta	
under the second	ow2」を選択
OneDrive	
PC	
3D オブジェクト	
ファイル名(N): マ すべてのファイル	
3	+++>1
再起勤 Image Source	
From URL	
TUPload a 1	ile <sup>③</sup> 参照… ファイルが選択されていません。
Citrix クラウトに接続	
Prism Central登録 《 戻る	キャンセル保存
Pulse	
ラックの設定	(4)

## 2.仮想マシン作成





		Create VM	? )	<
General Con	figuration			^
Name				
NetwiserV		任意な仮想マシン	ノ名を	入力
Description				
Optional				
タイムゾーン				
(UTC) UTC		クラ	iスタ~	
□ この仮想マ	シンをエージェン	ト仮想マシンとして使用		
Compute De	tails			
vCPU(s)				
1		CPUコア数を入力	(1	~8)
Number Of Cor	es Per vCPU			
1				~
		キャンセル	Save	
Memory 🕐				^
4			GiB	
		「4」を入力		
Boot Configu     Legacy B	uration IOS			
Set Boot P	riority			
Default	Boot Order (C	CD-ROM, Disk, Network)	~	
○ UEFI ⑦				
Disks		+ Add Ne	ew Disk	
ТҮРЕ	ADDRESS	PARAMETERS		
CD- ROM	ide.0	EMPTY=true; BUS=ide	e - x	
Volume Grou	ıps			~
		キャンセル	Save	

		Add Disk		?	×			
タイプ								
DISK					•			
オペレーション								
イメージ!	サービスから?	ע-םל	「イメー	ジサー	ビス	からクロ・	ーン」を	選択
バスタイプ								
IDE			「IDE」を	選択				
イメージ ⑦								
netwiser-0	080420.qcow		アップロ・	ードしフ	たイ	メージのN	lameを選	択
サイズ (GiB) ②	)							
8								
画像のサイズ弦	を更は許されていな	いことにご注意ください。						
インデックス					$\neg \mid$			
次に使用す	り能				<b>`</b>			
			Canaal					
			Cancel	Add				
			Cancel	Add				
		Create VM	Cancer	Add ?	×			
lisks		Create VM	+ Add	? New Disk	×			
)isks TYPE	ADDRESS	Create VM PARAMETERS	+ Add	? New Disk	×			
Nisks TYPE CD-	ADDRESS ide.0	Create VM PARAMETERS EMPTY=true; BUS=	+ Add	? New Disk	×			
)isks TYPE CD- ROM	ADDRESS ide.0	Create VM PARAMETERS EMPTY=true; BUS=	+ Add	? New Disk	×			
Disks TYPE CD- ROM DISK	ADDRESS ide.0 ide.1	Create VM PARAMETERS EMPTY=true; BUS= SIZE=8GiB; BUS=ic	+ Add =ide	? New Disk ? · X	×	DISKが追力	加された	2 6
Pisks TYPE CD- ROM DISK	ADDRESS ide.0 ide.1	Create VM PARAMETERS EMPTY=true; BUS= SIZE=8GiB; BUS=id	+ Add =ide	Add ? New Disk	×	DISKが追加	加された	こと
)isks TYPE CD- ROM DISK	ADDRESS ide.0 ide.1	Create VM PARAMETERS EMPTY=true; BUS= SIZE=8GiB; BUS=ic	+ Add =ide	? New Disk	×	DISKが追力	加された	こと
)isks TYPE CD- ROM DISK 'olume Grou	ADDRESS ide.0 ide.1	Create VM PARAMETERS EMPTY=true; BUS= SIZE=8GiB; BUS=ic	+ Add =ide	? New Disk	×	DISKが追力	加された	<u>ح</u> کے
Disks TYPE CD- ROM DISK /olume Grou Plea:	ADDRESS ide.0 ide.1 ups se create a VM	Create VM PARAMETERS EMPTY=true; BUS= SIZE=8GiB; BUS=ic	+ Add =ide de	P.		DISKが追力	加された	こと
Disks TYPE CD- ROM DISK 'olume Grou Plea:	ADDRESS ide.0 ide.1 ups se create a VM	Create VM PARAMETERS EMPTY=true; BUS= SIZE=8GiB; BUS=ic A before you can add Add Volume Group	+ Add =ide de	P.	×	DISKが追力	加された	こと
Disks TYPE CD- ROM DISK /olume Grou Plea:	ADDRESS ide.0 ide.1 ups se create a VN	Create VM PARAMETERS EMPTY=true; BUS= SIZE=8GiB; BUS=ic A before you can add	+ Add =ide de	P	×	DISKが追力	加された	2 2
Disks TYPE CD- ROM DISK Volume Grou Pleas	ADDRESS ide.0 ide.1 ups se create a VN +	Create VM PARAMETERS EMPTY=true; BUS= SIZE=8GiB; BUS=ic	+ Add =ide de	P.	×	DISKが追加	加された	こと
)isks TYPE CD- ROM DISK /olume Grou Plea:	ADDRESS ide.0 ide.1 ups se create a VN (+ apters (NIC)	Create VM PARAMETERS EMPTY=true; BUS= SIZE=8GiB; BUS=ic A before you can add Add Volume Group	+ Add =ide de	P. Add	×	DISKが追け	加された	こと
Disks TYPE CD- ROM DISK /olume Grou Plea:	ADDRESS ide.0 ide.1 ups se create a VN (+ apters (NIC) You ha	Create VM PARAMETERS EMPTY=true; BUS= SIZE=8GiB; BUS=ic A before you can add Add Volume Group	+ Add =ide de	P.		DISKが追力	加された	こと
)isks TYPE CD- ROM DISK /olume Grou Plea:	ADDRESS ide.0 ide.1 ups se create a VN (+ apters (NIC) You ha	Create VM PARAMETERS EMPTY=true; BUS= SIZE=8GiB; BUS=ic A before you can add Add Volume Group	+ Add =ide de	P.	×	DISKが追け	加された	こと

### NICの追加

		Create VM	?	3
CD- ROM	ide.0	EMPTY=true; BUS=ide	Z + X	
DISK	ide.1	SIZE=8GiB; BUS=ide	∠ · x	
olume Gro	oups			
Ple	ase create a '	VM before you can add a volum	e group.	
		+ Add Volume Group		
etwork A	dapters (NIC)			
	You	haven't added any NICs vet.		
	٦	+ Add New NIC		

	Create NIC		?	×
Network Name				
br01				•
VLAN ID				
0				
ネットワークの接続状態				
● 接続済み				
○ 接続を切断				
Network Address / Prefix				
NONE				
		Cancel	追加	1

	Create VM		? ×	
Pleas	se create a VM before you can a + Add Volume Gro	dd a volume group. up	^	
etwork Ada	apters (NIC)	+ Add New	NIC	
VLAN ID	VLAN名 MAC 要求 br01	されたIP ア・1	×	NICが追加されたことを確
反想マシンホン	ストアフィニティ			
	仮想マシンをとのホストにも固定し + アフィニティを誘	っていません。 定		
- <u>-</u>	9 A		Ň	

